LEADER 220 START

- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET/START/STOP e avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina da 12/24V.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.-
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DATI TECNICI

CODE — CODICE 807539	V 1PH — TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F — FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
P CHARGE — POTENZA ASSORBITA CARICA 0,8 kW	P START — POTENZA ASSORBITA AVV.TO 3,6 kW	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO 12 / 24 V
A EFF — CORRENTE CARICA EFFICACE 30 A	A EN — CORRENTE CARI.EN60335-2-29 20 A	A 1V/C — CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29 120 A
A START MAX — CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX 180 A	Ah MIN — CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. 30 Ah	Ah MAX — CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. 400 Ah
POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2	LxWxH — DIMENSIONI (LxWxH) 22,5 x 29 x 20,5 cm	kg — PESO 9 kg

ACCESSORI SU RICHIESTA

FUSIBILI LAMELLA 30A 20 PZ
802258

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI